

CONTROL Y MANDO - ACCESORIOS DMX

SPLITTER 1/8 // SPLITTER 1/4

Splitter de 1 entrada y 8 salidas // Splitter de 1 entrada y 4 salidas

Equipos distribuidores de señal digital.

Las ocho//cuatro salidas están optoaisladas de la entrada y entre ellas. Del mismo modo, están protegidas contra sobretensiones.

El equipo dispone de diez/seis leds indicadores de estado. Un led de encendido, un led indicador de detección de DMX-512 y ocho//cuatro leds indicadores de salida DMX-512 de cada una de las salidas.

El Splitter 1/8 se suministra en una caja de una uni-

dad para montaje en rack de 19'' (modelo RACK) o para insertar en etapas de potencia murales (modelo MURAL).

Por otra parte, la caja del splitter 1/4 lleva en la carátula frontal, una plancha de plástico transparente que evita, cuando la caja no se utiliza, la acumulación de polvo en los conectores. Existen dos versiones: caja (modelo BOX) o para insertar en etapas de potencia mural es (modelo MURAL).



Referencia: 03000028

03000031



Referencia: 03000081

03000083

Peso 3.5 Kg. (modelos 1/8)

2.15 Kg. (modelos 1/4)

Dimensiones 482x165x44 mm (modelo RACK)

128x218x80 mm (modelo BOX)

482x130x60 mm (modelo MURAL)

Acabado exterior Color negro

Alimentación Monofásica 220V 50Hz

Características propias:

Potencia consumida 10 W

Fusible de protección 5x20 1 A

Señales de control:

Entrada DMX-512 1990, (XLR-5)

Salida DMX 512 1990, (XLR-5)

1 unidad rack 19" (modelo 1/8)