

CONTROL Y MANDO - ACCESORIOS DMX

MIXER 2-1 (RACK) // MIXER 2-1 (BOX) // MIXER 2-1 (MURAL)

Mezclador de dos señales DMX-512 en una única salida

Mediante el selector de canal DMX-512, se escoge el desplazamiento en la mezcla de las dos señales.

Las dos entradas y la salida, están optoaisladas entre ellas. Del mismo modo, están protegidas contra sobretensiones.

Dispone de cuatro leds indicadores de estado. Un

led de encendido, dos leds indicadores de detección de DMX-512 y un led indicador de salida DMX-512.

Se suministra en una caja de una unidad para montaje en rack de 19'' o fly case (modelo RACK), o en una caja (modelo BOX), o para fijación en etapas de potencia murales (modelo MURAL)



Referencia: 03000029

03000033



Referencia: 03000082

Peso 2,2 Kg. (RACK) // 2 Kg. (BOX)

Dimensiones 482x200x44 mm (modelo RACK)
220x130x0,8 mm (modelo BOX)
482x130x60 mm (modelo MURAL)

Acabado exterior Negro

Alimentación Monofásica 220V 50Hz

Características propias:

Potencia Consumida 10 W

Fusible de protección 5x20 1 A

Señales de Control:

Entrada Digital DMX-512 1990, (conector XLR-5)

Salida Digital DMX-512 1990, (conector XLR-5)