

REGULACIÓN - ETAPAS DE POTENCIA MURALES

POWER 12-3 TR-M / POWER 12-3 E-M

Control de potencia de fijación mural para distintas zonas

Etapa de control de potencia de 12 canales y 3 kVA por canal. Fijación mural para aplicaciones dónde se requiera tener gran capacidad de potencia en poco espacio.

Posibilidad de activación, en situaciones de emergencia, de un estado de iluminación previamente programado, mediante la entrada Panic.

Además dispone de las siguientes especificaciones técnicas:

Entrada de señal digital DMX-512.

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF.

Función de test para el chequeo externo de la instalación, tanto de señal cómo de potencia.

Control automático de la frecuencia de la red.

Protección contra sobretensiones

Fabricadas según normas en vigor en la CEE.

Pantalla LCD frontal para visualización de las distintas informaciones que facilita la etapa y para la programación de las funciones.

Protección independiente por canal mediante magnetotérmico unipolar.

Inductancias con tiempos de subida de 100 microsegundos

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas mediante bornas.



Referencia: 07000064
07000069

<i>Peso</i>	28 Kg. / 20 Kg.
<i>Dimensiones</i>	170x576x1056 mm
<i>Acabado exterior</i>	Color negro
<i>Alimentación</i>	400V 50Hz

Características propias:

- Carga mínima por canal 100VA
- Carga máxima por canal 3.000VA
- Carga máxima total 36.000VA
- Magnetotérmico de salida 16 Amp c canal
- Conector de entrada digital XLR-5 5 pins
- Señal digital DMX-512 (1990)