

# ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL - SISTEMA ARQ

## ARQ 8 KEYS / ARQ 4 KEYS / ARQ 2 KEYS (modelos Surface y Back)

### Panel de control de 8, 4 o 2 pulsadores

Es el elemento remoto encargado de activar (mediante una tecla), los distintos presets que previamente se han programado desde el ARQ Master.

Su objetivo es facilitar un acceso rápido a una iluminación determinada.

Es recomendable que su ubicación permita un control visual de las distintas iluminaciones que se quieran controlar. (Aunque no resulta imprescindible, será de gran ayuda para el usuario final ver qué está activando).

Desde el ARQ 8 Key, ARQ 4 Key y ARQ 2 Key también se puede grabar de forma local hasta 8, 4 y 2 presets distintos, respectivamente.

El sistema ARQ puede contener un máximo de 32 ARQ Key en la red (incluyendo los de tipo ARQ Faders).

*Surface* es el equipo preparado para trabajar en superficie, mientras que el modelo *Back* está preparado para ser empotrado.



Referencias Surface: 03200108  
03200104  
03200102

Referencias Back: 03200109  
03200105  
03200103

Peso	0,35 Kg. / 0,65 Kg.
Dimensiones	160x98x50 mm / 160x98x60 mm
Acabado exterior	Gris oscuro (opción otros colores)
Alimentación	12V 1Amp. (DC)
Conector de señal de salida	Conector XLR 5 pins

#### Características propias:

- Tipo de conexionado Bornes internas
- Protocolo de comunicación CAN
- Señal de control de iluminación DMX 512
- Direccionamiento Mini Dips (und-dec)
- Pulsador de blackout
- Interfaz con los otros elementos de la red mediante el bus CAN.