

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL - SISTEMA ALBA

ALBA 1-2 ON/OFF

Controlador de luz on/off, de un canal y 2KW

La serie de reguladores individuales ALBA han sido creados para cubrir las necesidades de la regulación de la iluminación en pequeñas instalaciones donde las luminarias de ambiente deben adaptarse a diferentes entornos.

Con esta gama podremos controlar conjuntamente luminarias con carga resistiva y/o luminarias de carga inductiva.

Toda la gama queda complementada con el DEMUX6A con el cual podremos controlar vía DMX-512 todos los reguladores ALBA.

La serie ALBA está preparada para ser instalada en cuadros eléctricos sobre carril DIN 35, facilitando el montaje y conexionado.



Referencia: 24000058

Peso 0,4 Kg.

Dimensiones 158x86x58

Acabado exterior Color blanco

Alimentación Monofásica 230V 50Hz

Salida Carga de salida máxima 2KW

Características propias:

Carga de salida máxima 2KW

Protección Fusible 10 Amp. T

Sección conductor alimentación 2,5mm²

Conexiones Bornas

Permite la posibilidad de ser controlado a través de los siguientes modos de control:

- Localmente, mediante un conmutador incorporado.
- Remotamente, mediante pulsadores.
- Remotamente, mediante DEMUX 6A 0-10V CC.